

Схема		
1	<b>+12V</b>	Вход питания
2	<b>GND</b>	Корпус
3	<b>In Zone 1</b>	Зона 1 - Дверь
4	<b>In Zone 2</b>	Зона 2 - Окно
5	<b>In Zone 3</b>	Зона 3 - Постановка на охрану
6	<b>In Zone 4</b>	Зона 4
7	<b>GND</b>	Корпус
8	<b>Out 1</b>	Выход 1 - Сирена
9	<b>Out 2</b>	Выход 2 -
10	<b>Out 3</b>	Выход 3 - Светодиод

DTMF команды	
<b>*120</b>	снятие с охраны
<b>*121</b>	постановка на охрану
<b>*123</b>	выключить передачу данных на сервер через GPRS
<b>*124</b>	включить передачу данных на сервер через GPRS выключить передачу данных на сервер через GPRS
<b>*126</b>	рестарт устройства
<b>*0NK</b>	где N: 1,2,3 - номер выхода, K: 0,9 - выкл/вкл ключ выхода
<b>*9MZ</b>	где M: 1,2,3,4,8 - номер входа(зоны), Z: 0,9 - выкл/вкл мониторинг зоны
<b>*801</b>	запрос Status3k, SMS-ответ с информацией о состоянии устройства: входы, выходы, внутр.температура, внешнее напряжение питания
<b>*804</b>	запрос NetMon3k, SMS-ответ с информацией о GSM-сети
<b>*805</b>	запрос VerOKO3k, SMS-ответ с информацией о DeviceID, GPRS_password, SW, HW, IMEI,
<b>*808</b>	запрос Server3k - передача информации о состоянии прибора на веб-сервер
<b>*809</b>	запрос Баланса SIM-карты
<b>*89F</b>	где F: 1,2,3 - установить чувствительность микрофона: низкая/средняя/высокая

Управление с помощью SMS	
<b>SpinXYZF</b>	смена секретного кода, где XY - старый секретный код (начальный - 3k), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5\$, e2, bo, BO)
<b>Nowner3k</b>	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИН-N. В память записывается номер с которого прислали SMS.
<b>Nclear3k</b>	N=1,2,3..8 - стереть с памяти номер ХОЗЯИН-N
<b>Downer3k</b>	смена номера Data-ХОЗЯИНА для передачи данных
<b>Dclear3k</b>	стереть с памяти номер Data-ХОЗЯИН-N
<b>OXR-on3k</b>	поставить в охрану
<b>OXR-off3k</b>	снять с охраны
<b>Status3k</b>	Статус
<b>NetMon3k</b>	запрос информации о обслуживающей соте GSM
<b>Callme3k</b>	команда "Позвони мне"
<b>Ch3kabcd</b>	где abcd - номер для конференцсвязи Например: <b>Ch3k7722</b> - МТС, <b>Ch3k1111</b> - Life, <b>Ch3k433</b> - KyivStar prepaid, Ch3k909 - Kyivstar contract
<b>SmsonN3k</b>	включить тревожное SMS-оповещение
<b>/</b>	
<b>SmsofN3k</b>	
<b>AnsonN3k</b>	вкл/выкл режим "автоподнятия"
<b>/ AnsofN3k</b>	
<b>AlronN3k / AlrofN3k</b>	вкл/выкл режим вкл/выкл охраны звонком без соединения



By **Arest** (arest)  
[cheatography.com/arest/](https://cheatography.com/arest/)

Published 10th January, 2022.  
Last updated 10th January, 2022.  
Page 1 of 2.

Sponsored by **Readable.com**  
Measure your website readability!  
<https://readable.com>

### Управление с помощью SMS (cont)

<b>SimonN3k / SimoReset-ingfN3k</b>	вкл/выкл режим конференцсвязь
<b>Icsdon3k</b>	включить передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
<b>Icsdof3k</b>	выключить передачу данных на звонокот Data-ХОЗЯИНА передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
<b>Sper3kZF</b>	периодическая SMS на ХОЗЯИНА-1
<b>Toneon3k</b>	включить тональное оповещение сработавшей зоны при ответе на тревожный звонок
<b>Toneof3k</b>	выключить тональное оповещение
<b>U3kUSSD</b>	выполнить любой USSD запрос
<b>Set\$3kUSSD</b>	записать в память прибора USSD-запрос для автоматического слежения за балансом SIM-карты
<b>Unit3kZF</b>	установка порога Баланса SIM-карты, ZF: 00..FF
<b>EMAIL3k#service#email#topic#</b>	
<b>EMAIL3k##</b>	
<b>Gper3kZF</b>	
<b>GPRS3k#APN#IP#PORT#ZF</b>	
<b>TEXT3k#N#text</b>	
<b>CLOCK3-kYY/MM/DD,H-H:MM:SS</b>	Напримар: CLOCK3k10/06/20,22:10:00
<b>Pper3kZF</b>	интервал просыпания для режима "Невидимый"
<b>Tds3kabc</b>	
<b>Server3k</b>	
<b>VerOKO3k</b>	

### Управление с помощью SMS (cont)

<b>Nameon3k / Nameof3k</b>	Name - соответствующее имя зоны-датчика или внешнего устройства, напр. Dver, Out2, Okno, Zon3, Out3, Zon4, ExtP)
<b>Reseting</b>	сброс настроек и секретного кода

### Управление с помощью SMS

<b>SpinXYZF</b>	смена секретного кода, где XY - старый секретный код (начальный - 3k), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5\$, e2, bo, BO)
<b>Nowner3k</b>	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИНА-N. В память записывается еномер с которого прислали SMS.



By **Arest (arest)**  
[cheatography.com/arest/](https://cheatography.com/arest/)

Published 10th January, 2022.  
 Last updated 10th January, 2022.  
 Page 2 of 2.

Sponsored by **Readable.com**  
 Measure your website readability!  
<https://readable.com>