Сигнализация ОКО Cheat Sheet

by Arest (arest) via cheatography.com/7517/cs/30433/

Схема

1	**+12V**	Вход питания
2	**GND**	Корпус
3	**In Zone 1**	Зона 1 - Дверь
4	**In Zone 2**	Зона 2 - Окно
5	**In Zone 3**	Зона 3 - Постановка на охрану
6	**In Zone 4**	Зона 4
7	**GND**	Корпус
8	**Out 1**	Выход 1 - Сирена
9	**Out 2**	Выход 2 -
10	**Out 3**	Выход 3 - Светодиод

DTMF комманды

***120**	снятие с охраны
***121**	постановка на охрану
***123**	выключить передачу данных на сервер через GPRS
***124**	включить передачу данных на сервер через GPRSвы-ключить передачу данных на сервер через GPRS
***126**	рестарт устройства
***0NK**	где **N**: 1,2,3 - номер выхода, **K**: 0,9 - выкл/вкл ключ выхода
***9MZ**	где M: 1,2,3,4,8 - номер входа(зоны), Z: 0,9 - выкл/вкл мониторинг зоны
***801**	запрос Status3k, SMS-ответ с информацией о состоянии устройства: входы, выходы, внутр.температура, внешнее напряжние питания
***804**	запрос NetMon3k, SMS-ответ с информацией о GSM-сети
***805**	запрос VerOKO3k, SMS-ответ с информацией о DeviceID, GPRS_password, SW, HW, IMEI,
***808**	запрос Server3k - передача информации о сос тоянии прибора на веб-сервер
***809**	запрос Баланса SIM-карты
***89F**	где F: 1,2,3 - установить чувствительность микрофона: низкая/средняя/высокая

Управление с помощью SMS

CpinXYZF	смена секретного кода, где **XY** - старый секретный код (начальный - **3k**), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5$, e2, bo, BO)
Nowner3k	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИН-N. В память записывается еномер с которого прислали SMS.
Nclear3k	N=1,2,3..8 - стереть с памяти номер ХОЗЯИН-N
Downer3k	смена номера Data-ХОЗЯИНА для передачи данных
Dclear3k	стереть с памяти номер Data-ХОЗЯИН-N
OXR-on3k	поставить в охрану
OXR-off3k	снять с охраны
Status3k	Статус
NetMon3k	запрос информации о обслуживающей соте GSM
Callme3k	комманда "Позвони мне"
Ch3kabcd	где **abcd** - номер для конференцсвязи Например: **Ch3k7722** - МТС, **Ch3k111** - Life, **Ch3k433** - KyivStar prepaid, Ch3k909 - Kyivstar contract
SmsonN3k / SmsofN3k	включить тревожное SMS-оповещение
AnsonN3k / AnsofN3k	вкл/выкл режим "автоподнятия"
AlronN3k / AlrofN3k	вкл/выкл режим вкл/выкл охраны звонком без соединения



By **Arest** (arest)
cheatography.com/arest/

Published 10th January, 2022.
Last updated 10th January, 2022.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
https://apollopad.com

Управление с помощью SMS (cont)

SimonN3k / SimoReset-ingfN3k	вкл/выкл режим конференцсвязь
Icsdon3k	включить передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
Icsdof3k	выключить передачу данных на звонокот Data-ХОЗЯИНА передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
Sper3kZF	периодическая SMS на ХОЗЯИНА-1
Toneon3k	включить тональное оповещение сработавшей зоны при ответе на тревожный звонок
Toneof3k	выключить тональное оповещение
U3k*USSD*	выполнить любой USSD запрос
Set$3k*USSD*	записать в память прибора USSD-запрос для автоматического слежения за балансом SIM-карты
Unit3kZF	установка порога Баланса SIM-карты, **ZF**: 00..FF
EMAIL3k#service#email#topic#	
EMAIL3k##	
Gper3kZF	
GPRS3k#APN#IP#PORT#ZF	
TEXT3k#N#text	
CLOCK3-kYY/MM/DD,H-H:MM:SS	Например: CLOCK3k10/06/20,22:10:00
Pper3kZF	интервал просыпания для режима "Невиди-мый"
Tds3kabc	
Server3k	
VerOKO3k	

Управление с помощью SMS (cont)

Nameon3k / Nameof3k	Name - соответствующее имя зоны-датчика или внешнего устройства, напр. Dver, Out2, Okno, Zon3, Out3, Zon4, ExtP)
Reseting	сброс настроек и секретного кода

Управление с помощью SMS

CpinXYZF	смена секретного кода, где **XY** - старый секретный код (начальный - **3k**), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5$, e2, bo, BO)
Nowner3k	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИН-N. В память записывается еномер с которого прислали SMS.



By **Arest** (arest)
cheatography.com/arest/

Published 10th January, 2022.
Last updated 10th January, 2022.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
https://apollopad.com