

Схема		
1	+12V	Вход питания
2	GND	Корпус
3	In Zone 1	Зона 1 - Дверь
4	In Zone 2	Зона 2 - Окно
5	In Zone 3	Зона 3 - Постановка на охрану
6	In Zone 4	Зона 4
7	GND	Корпус
8	Out 1	Выход 1 - Сирена
9	Out 2	Выход 2 -
10	Out 3	Выход 3 - Светодиод

DTMF команды	
*120	снятие с охраны
*121	постановка на охрану
*123	выключить передачу данных на сервер через GPRS
*124	включить передачу данных на сервер через GPRS выключить передачу данных на сервер через GPRS
*126	рестарт устройства
*0NK	где N: 1,2,3 - номер выхода, K: 0,9 - выкл/вкл ключ выхода
*9MZ	где M: 1,2,3,4,8 - номер входа(зоны), Z: 0,9 - выкл/вкл мониторинг зоны
*801	запрос Status3k, SMS-ответ с информацией о состоянии устройства: входы, выходы, внутр.температура, внешнее напряжение питания
*804	запрос NetMon3k, SMS-ответ с информацией о GSM-сети
*805	запрос VerOKO3k, SMS-ответ с информацией о DeviceID, GPRS_password, SW, HW, IMEI,
*808	запрос Server3k - передача информации о состоянии прибора на веб-сервер
*809	запрос Баланса SIM-карты
*89F	где F: 1,2,3 - установить чувствительность микрофона: низкая/средняя/высокая

Управление с помощью SMS	
SpinXYZF	смена секретного кода, где XY - старый секретный код (начальный - 3k), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5\$, e2, bo, BO)
Nowner3k	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИН-N. В память записывается номер с которого прислали SMS.
Nclear3k	N=1,2,3..8 - стереть с памяти номер ХОЗЯИН-N
Downer3k	смена номера Data-ХОЗЯИНА для передачи данных
Dclear3k	стереть с памяти номер Data-ХОЗЯИН-N
OXR-on3k	поставить в охрану
OXR-off3k	снять с охраны
Status3k	Статус
NetMon3k	запрос информации о обслуживающей соте GSM
Callme3k	команда "Позвони мне"
Ch3kabcd	где abcd - номер для конференцсвязи Например: Ch3k7722 - МТС, Ch3k1111 - Life, Ch3k433 - KyivStar prepaid, Ch3k909 - Kyivstar contract
SmsonN3k	включить тревожное SMS-оповещение
/	
SmsofN3k	
AnsonN3k	вкл/выкл режим "автоподнятия"
/ AnsofN3k	
AlronN3k / AlrofN3k	вкл/выкл режим вкл/выкл охраны звонком без соединения



By **Arest** (arest)
cheatography.com/arest/

Published 10th January, 2022.
Last updated 10th January, 2022.
Page 1 of 2.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

Управление с помощью SMS (cont)

SimonN3k / SimoReset- ingfN3k	вкл/выкл режим конференцсвязь
Icsdon3k	включить передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
Icsdof3k	выключить передачу данных на звонокот Data-ХОЗЯИНА передачу данных на звонокот Data-X-ОЗЯИНА
Sper3kZF	периодическая SMS на ХОЗЯИНА-1
Toneon3k	включить тональное оповещение сработавшей зоны при ответе на тревожный звонок
Toneof3k	выключить тональное оповещение
U3kUSSD	выполнить любой USSD запрос
Set\$3kUSSD	записать в память прибора USSD-запрос для автоматического слежения за балансом SIM-карты
Unit3kZF	установка порога Баланса SIM-карты, ZF: 00..FF
EMAIL3k#service#email#topic#	
EMAIL3k##	
Gper3kZF	
GPRS3k#APN#IP#PORT#ZF	
TEXT3k#N#text	
CLOCK3- kYY/MM/DD,H- H:MM:SS	Напримар: CLOCK3k10/06/20,22:10:00
Pper3kZF	интервал просыпания для режима "Невидимый"
Tds3kabc	
Server3k	
VerOKO3k	

Управление с помощью SMS (cont)

Nameon3k / Nameof3k	Name - соответствующее имя зоны-датчика или внешнего устройства, напр. Dver, Out2, Okno, Zon3, Out3, Zon4, ExtP)
Reseting	сброс настроек и секретного кода

Управление с помощью SMS

SpinXYZF	смена секретного кода, где XY - старый секретный код (начальный - 3k), ZF - новый секретный код. Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5\$, e2, bo, BO)
Nowner3k	N=1,2,3..8 - смена номера ХОЗЯИНА-N. В память записывается еномер с которого прислали SMS.



By **Arest (arest)**
cheatography.com/arest/

Published 10th January, 2022.
Last updated 10th January, 2022.
Page 2 of 2.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>